



- Full-HD LED TV
- Eingebauter HD Triple-Tuner (S2/C/T2)
- CI+ Schnittstelle
- Hotel-Modus
- HDMI 1.4 mit ARC/CEC
- Energieeffizienzklasse: G
(Bei einer Skala von A bis G)

Der **DYON ENTER 40 PRO X2** kombiniert kompaktes Design, raffinierte Technik und Effizienz. Eine intuitive Bedienbarkeit sowie eine übersichtliche Menüführung sind auch für den **DYON ENTER 40 PRO X2** eine Selbstverständlichkeit. Brillante Farben und gestochen scharfe Bilder sind das Ergebnis modernster LED Technik. Der im **DYON ENTER 40 PRO X2** integrierte Triple-Tuner verarbeitet digitale Empfangssignale serienmäßig über Antenne (DVB-T2), als auch in High Definition über Satellit (DVB-S2) und Kabel (DVB-C). Dabei liefert der **DYON ENTER 40 PRO X2** je nach Empfangsart immer das bestmögliche Bild. Für den Empfang von Pay-TV Programmen verfügt der **DYON ENTER 40 PRO X2** über eine CI+ Schnittstelle und erspart zusätzliche Kosten eines weiteren Receivers.



TECHNISCHE DATEN

Bildschirmgröße	100,3cm (40 Zoll)
Bildschirmformat / -auflösung	16:9 / 1920 x 1080
Helligkeit / Kontrast	250 cd/m ² / 5000:1
Blickwinkel	H:178°,V:178°
Farben	16.7 Mio.
Schnittstelle	CI+ (Common Interface)
HDMI-Spezifikationen	1.080p, 1.080i, 720p,576p, 480p,480i
Bildeinstellungen	Standard, Benutzerdefiniert, Mild, Dynamisch
Audioeinstellungen	Standard, Benutzerdefiniert, Film, Musik, Sport
Sonstige Funktionen	Auto Ausschaltung, Mehrsprachiges Benutzermenü
Mediafunktionen	USB-Anschluss zur Wiedergabe von HD-Videos, MP3 & JPEG
Lautsprecherausgang	2 x 8 Watt
Stromversorgung	100V – 240V; 50/60 Hz
Wandhalterung	200 x 200 mm Lochabstand (nicht mitgeliefert)
TV-Funktionen	Bis zu 3.500 Senderspeicherplätze, Elektronischer Programmführer (EPG), Videotext, Untertitel, Sendersortierung, Kindersicherung, Automatische & Manuelle Sendersuche, Favoriten
HD DVB-S2	Unterstützt bis zu DiSEqC1.3, Demodulation: QPSK / 8PSK Standard: MPEG-2 / MPEG-4, H.264
HD DVB-C	Demodulation: 16 - 256QAM
DVB-T/-T2	Modulation: COFDM 2K/8K, QPSK, 16QAM, 64QAM, QPSK, 256QAM Video System: MPEG-2 / MPEG-4 H.265 (HEVC)
Analog TV	Video System: PAL, SECAM, Audio System: B/G, D/K, I

Anschlüsse	2x HDMI 1.4 -Anschluss (1xARC/CEC)
	1x CI+ Schacht
	1x AV Anschluss (Composite)
	1x Digitaler Tonausgang (coaxial)
	1x USB 2.0 -Anschluss
	1x Kopfhörerausgang
	1x LNB-Anschluss (DVB-S2)
	1x Antenneneingang (DVB-T2/-C)

LOGISTISCHE DATEN

Lieferumfang	DYON ENTER 40 PRO X2, Anleitung, Fernbedienung (inkl. Batterien)
Abmessung (ohne Standfuß)	903 x 525 x 90 [mm]
Abmessung (mit Standfuß)	903 x 557 x 201[mm]
Produktgewicht	6,1 kg
Verpackung Abmessung / Gewicht	963 x 604 x 132 [mm] / 8,41 kg
Artikelnummer	D800201
EAN	4260552542557
UVP	379,99 €